

# ネットワーク送信手順

Sonic Mega 8K V2

Copyright 2024 IGUAZU Corporation





こちらの機能は、スライスデータを3Dプリンターに接続されているUSBメモリーに保存し、造形を開始させる機能になります。

事前準備



- ・ネットワークに接続されているLANケーブルを用意します。
- ・本体ファームウェアのバージョンを「1.1.4」以降にアップデートをおこないます。
- ・本体にUSBメモリーを接続します。
- ・ソフトウェア「CHITUBOX Basic V2」をインストールします。(CHITUBOXはバー ジョン「2.3.1」以降までアップデートする必要があります。)
- ・ソフトウェア「Chitu Manager」をインストールします。
  - ※「Chitu Manager」は「CHITUBOX Basic V2」を起動させ、右上にある アイコンを選択することでインストール可能です。
  - ※「Chitu Manage」インストール時にアップデートが促された場合、指示に 従ってアップデートを実施してください。



ネットワーク転送手順



本体背面にネットワークに接続されているLANケーブルを接続させます。







「TOOLS」を選択します。



下矢印を選択します。



「NET WORK」を選択します。



「接続」のアイコンを選択 します。



自動でIPアドレスが取得され、表示されます。

※IPアドレスが表示されない場合は、ネットワーク接続を お確かめください。 ※こちらに表示されているIPアドレスで機器を識別します。





## 「 Chitu Manager 」を起動させます。

ChituManager V1.2.1		B Login ∨ − □ ×
Printer   Manage	Add Printer 🗘	Added Printer
	Sonic Mighty Revo     Add Printer       Sonic Mighty Revo     Add Printer       Sonic Mighty Revo     Add Printer       Phrozen Sonic Mega 8K V2     Add Printer	
	What 3D printer does ChituManager support?	You haven't added any printer.
	Will ChituManager support internet connectivity?	

「Manage」タブ内に対象のプリンターが表示されていること(機器に表示されている IPアドレスと同じIPアドレスが表示されているもの)を確認し「Add Printer」を選択し ます。

表示されない場合は、更新してください。 それでも表示されない場合は本体のネットワーク接続をご確認ください。



対象のプリンターが「Added Printer」に追加されたことを確認し、「Printer」タブを 選択します。

🔶 Netwo	ork Sending		×
File name	bust_nakanuki.stl_0.05_1.2_2025_02_14_16_38		CHITUBOX slicer(*.cbddlp) •
My Printer			
	Phrozen Sonic		
4	10.26.21.15		+ Add Printer
		`	/
Send to			Send

プリンターをネットワークで使用する準備が完了しました。Chitu Managerを閉じます。 ※レジンの残量やビルドプレートの装着の有無、扉の開閉等につきましては、確認できないため、必ず目視で確認してください。





ソフトウェア上でスライスまで完了させ、 「ネットワーク送信」を選択します。

Network Sending	×
File name 4t-v4.stl_0.05_1.2_2025_02_17_18_43	CHITUBOX slicer(*.cbddlp)
My Printer	CHITUBOX slicer(*.cbddlp)
	CHITUBOX slicer(*.ctb)
Dhragan Sania	Photon Series(*.photon)
10.26.21.15	- Add Printer
end to Phrozen Sonic Mega 8K V2	Send

ご利用になる機器のステータスが「Standby」であることを確認し、選択します。 「File name」は変更可能です。プリンターに送信するデータの名称になります。 データ形式は専用拡張子である「.ctb」になっていることを確認してください。 問題なければ「Send」を選択します。

CHITUBOX Basic V2.3		untitled	アップノクレート: Chilubox Ima	- u X
← □ ■ □ ■ 保存 島を検出しま すべての島を削 す。   除	🎯 Network Sending	×	🌍 Network Sending	×
	File name bust_nakanuki.stl_0.05_1.2_2025_02_14_16_38	CHITUBOX slicer(*.ctb)	File name bust_nakanuki.stl_0.05_1.2_2025_02_14_16_38	CHITUBOX slicer(*.ctb) •
	My Printer		My Printer	
	Phrozen Sonic (dle) 10.26.21.15	+ Add Printer	Phrozen Sonic File Transfering 10.26.21.15 Q 2.65 %	+ Add Printer
	Saving Files	Send	Send to Phrozen Sonic Mega 8K V2	Send
印刷設定	7.3% ctb 保存 C:/Users/J34420.JG34420M/AppData/Lc	ocal/ChituManager/cbdsa-chitubox-network/Slice	rFil	
露光時間			×	
<sup>火</sup> リフト高さ (mm)	8.000 🗘 mm レイヤーの高さ			关信
、 リフト速度			t <sup>‡</sup> 保存	

## スライスデータの書き込みがおこなわれます。

Netwo	ork Sending		×
File name	bust_nakanuki.stl_0.05_1.2_2025_02_14_16_38	CHITUBOX slicer(*.ctb)	•
My Printer			
1	Phrozen Sonic Idle   10.26.21.15 Print completed	+ Add Printer	
Send to Phr	ozen Sonic Mega 8K V2	Send	đ

書き込み完了後「Print」が選択可能になります。 「Print」を選択します。 ※「Print」は必ず機器の実際の状態を確認してから押してください。 前の造形物が残っていたり、印刷準備が整っていない状態で押すと機器に深刻な問題が 生じる恐れがあります。



Network	k Sending	×
File name	bust_nakanuki.stl_0.05_1.2_2025_02_14_16_38 CHITUBOX slicer(*.ctb)	¥
My Printer		
<b>1</b> P	Phrozen Sonic Idle + Add Printer	
	Print	
	Please make sure that all necessary preparations for print is finished to preclude the risk of damaging the exposure screen. Click Continue to start printing.	
	Yes Cancel	
Send to Phroze	en Sonic Mega 8K V2 Sen	d

## プリンター本体の印刷準備が整っているかのアラートが表示されます。 確認できていれば「Yes」を選択します。 ※「Yes」をクリックすると印刷が即座に開始されます。必ず機器の状態を確認してか ら押してください。

Netwo	ork Sending				×
File name	bust_nakanuki.stl_0.05_1.2_2025_02_	14_16_38		CHITUBOX slicer(*.ctb)	•
My Printer					
1	Phrozen Sonic 10.26.21.15	Busy Detail>>		+ Add Printer	
			`		*
Send to Phr	ozen Sonic Mega 8K V2			S	end

## ステータスが「Busy」になり、造形が開始されます。

